



## Zakład Automatyki

40-736 Katowice, ul. Huculska 2/3  
tel./fax. (32) 2524480, kom. 605 746 323

[za@katowice.internetdsl.pl](mailto:za@katowice.internetdsl.pl)  
[www.za.katowice.internetdsl.pl](http://www.za.katowice.internetdsl.pl)

---

## SKRZYŃKA KABLOWA SK01/CTI

---



## ZASTOSOWANIE

Skrzynka kablowa przeznaczona jest do podłączania głowic CTI-3 do ziemnych kabli sygnalizacyjnych, łączących punkty oddziaływania z szafą aparaturową SSP.

## ODMIANY WYKONANIA

<b>SK01/x/y</b>	gdzie: x – ilość otworów wlotowych – kable głowic cti posiadają dwa otwory, a kable ziemne mogą mieć jeden lub dwa otwory wlotowe. y – liczba złączy na listwie zaciskowej (10, 14 lub 19 oraz dwie złączki przeznaczone dla kontroli kabla) np.: SK01/3/14 – skrzynka kablowa posiada 3 otwory wlotowe i 16 złączy na listwie zaciskowej (w tym dwie na kontrolę kabla)
-----------------	--

## BUDOWA SKRZYNKI KABLOWEJ SK01/CTI

Skrzynka kablowa SK01 składa się z:

- komory łączeniowej (wykonane z laminatu),
- pokrywy komory łączeniowej (wykonane z laminatu),
- osłony kabli do głowic CTI (wykonane z laminatu),
- osłony kabla ziemnego (wykonane z laminatu),
- stalowego fundamentu ocynkowanego ogniowo, który stanowi integralną część skrzynki kablowej (fundament wykonany z profilu zamkniętego o przekroju 40 x 40 mm).

Opcjonalnie skrzynkę kablową SK01/CTI można uzbroić w dwa odgromniki typu OG-20 lub OG-30, które chronią głowice CTI przed przepięciami (standardowo skrzynka kablowa posiada uchwyty do zamontowania odgromników).

Rys. 1. Wnętrze skrzynki kablowej SK01/3/14



Rys. 2. Skrzynka kablowa SK01/CTI



## DANE TECHNICZNE SKRZYNKI KABLOWEJ SK01/CTI

1. Liczba głowic CTI-3 podłączonych do skrzynki kablowej:	max 2
2. Liczba kabli ziemnych podłączonych do skrzynki kablowej:	max 2
3. Liczba żył kabli ziemnych:	max 19
4. Przekrój żyły przewodu:	max 1,5 mm <sup>2</sup>
5. Wymiary z fundamentem:	210 x 200 x 1040 mm
6. Zakres temperatury pracy:	- 40 ÷ 50 °C
7. Waga kompletnej skrzynki kablowej:	około 19 kg
8. Kolor:	szary